



Tabla de equivalencias de telefonillos

EHFRINGE

	ABREP.	MICRO	COMUN	ALTAVOZ	ZUMB.	ELECTR.
FRINGE UNIVERSAL	2	3	1	6	4	[4]
ACET 701	7	4	6	3	5	
ACET 901	5	2	3	1	4	
AIPHONE	4	2	3	1	B	
ALCAD TUN-001	1	3	2	4	6	5
AMPER	F	L	N	M	E	
AMPER	D	A	C	B	E	
AMPLIVOX	Z	R	O	T	I	
ARFE	4	1	2	3	V	
ATEA	2	4	3	1	5	
ATEA 702	3	2	5	1	7	
ATEA 8400	9	7	3	1	5	
AUTA TF-97C	10	3	4	7	Z	OSC.
AUTA TF-89	10	3	4	7	12	
AUTA TF-92	10	3	4	7		12
AUTELCO	P5	A	1	B	2	
AXIL	8	2	6	1	4	
AXIL	F	A	G	B	E	
BELL s. telephone	Z	R	O	T	I	
BITRON AN0002, AK6010	9	2	6	1	11	
BITRON AN0002, AK6028	9	2	6	1		C7
BOGEN	T	1	3	2	6	
B.P.T.	2	1	4	5	3	
B.P.T.	9	-	5	8		7
BTICINO	1	8	10/11/7	9	14	
CENTRAMATIC	4	2	1	3	5	
CENTRAMATIC	5	2	4	3	1	
CITESA	1	4	C	3	B	
CITIFONIX	3	1	2	4	5	
CITVOX	5	10	9	7	9 ó T	
COMELIT OKAY	5	3/6	4	2	1	
COMELIT VOX 2000	P1	3	4	2	1	
COSESA- AMPER MICRO	R	A	+	B	Z	
COSESA- AMPER TLFNO.	D	A	C	B	E	
ELBEX		MIC	LOW	SPEC	+	
ELVOX 801-822, 870, 902/000	7	2	3/4/5	1	6	
ELVOX 902/100	7	2	3/4/5A	1		6A
ENTRYPHONE 8802	3	P	F,B,G	L	4	
ERICSSON	3	5	1	7	4	
ERICSSON "TWINTONE"	5	3	2	4	1	
FARFISA 724, 820, 924	5	1	3	2	6	
FARFISA 820, 914, 924	5	1	3	2		9
FECLO	F	A	C	B	E	
FAEVI	8	5	2	4	7	
FERMAX CITY UNIVER.	1	2	3	6	4	5
FERMAX GONDOLA	4	1	3	2	V-5	
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	B	E	
FERMAX TF-1Z	1	2	3	6	4	
FERMAX TN-Z	1	2	3	6	4	
FERMAX Mod.2044	1	2	3	6		4
FRINGE ZUMBADOR	2	3	1	6	4	
FRINGE BITONAL	2	3	1	6		[4]
GAME	P	2	3	1	Z	
GIRO	2	3	1	6	4	
GOLMAR T-1000	X	M	A	S	N	
GOLMAR	C2	5	3	10	7	0
GOLMAR T-1000A	11	5	3	4	12	
GOLMAR T-600	T	1	3	2	6	
GOLMAR T-800, T-810R, T-870, T-910R	P1	5	3	10	7	0

	ABREP.	MICRO	COMUN	ALTAVOZ	ZUMB.	ELECTR.
GOLMAR T-810	P1	5	3	10	7	
GOLMAR T-2800, M-500, T-2900	4	5	3	10	7	
GTN	5	1	7	2	6	
GUARDAL 524C	5	1	3/7	2	6	
GUARDAL 924	5	1	3	2		4
GUINAZ T-1130	8	6	5	7	ZUM	
GUINAZ T-1100	8	6	5	7		PUL
HIRSCHMANN	P	2	3	1	Z	
INTALTEC	1	9	6	2	3	
LASSER	Z	R	O	T	I	
MICROVOX	3	1	2	4	5	
MIGLIAVACCA	A	3	5/6	1	7	
NAGUI	8	6	2	4	7	
NIESSEN	1	3	2	4		5
ORTIGOSA	5	2	4	3	1	
OSTELVI	9	2	6	1	7	
PAGANI COMPACT-71	Abr	1	0	2	3	
PHONE	5	1	4	3	2	
PORMAT	4	3	2/5	1	v	
PORMAT	Z	M	T	U	LL	
PUYOLA (50 Ohms.)	Z	T	M	U	LL	
RIPOLLES	3	1	8	2	4	
RITTO ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	
RUMBO	2	3	1	6	4	
SAFNAT	4	1	2	3	v	
SAFNAT	6	8	10	4	11	
SELT	5	1	3	2	6	
SIEDLE HT-611-01	1	2	9/C	11	7	
SIEMENS	6	9	5	2	10	
SINGLE	2	1	3	5	4	
SPRINT	2	-	3	2	6	
STR NH200	1	M	O	T	S	
STR NH2005	1	M	O	T		S
TAGRA	8	2	6	1	4	
TECNIPHONE	4	1	3	2	V	
TECNIPHONE	5	2	4	1		V
TEGUI GL	3	4	2	5	1	
TEGUI HORIZON (Zumbador)	3	4	2	5	1	
TEGUI HORIZON (LI. electron.)	3	4	2	5		1
TEGUI T-200	3	4	2	5	1	1
TEGUI SERIE 7 UNIVERSAL	3	4	2	5	1Z	1E
TELEVES	4	2	3	1	T	
TERRANEO 603N	T1	1	3	2	6	
TERRANEO PH610	5	2	4	1		3
TERRANEO PH630	T	1	3	2		6
TESLA DDZ 85	1	2	3	6	4	
TESLA DDZ 93	Z	2	3	6	4	
TRANSIFON	1	5	6	7	1	
TRANSVOX	10	3	4	1	12	
TUNE	8	2	6	1	4	
T y E	8	2	6	7	4	
URMET 730, 930, 1030, 1130	8/9	2	6	1	7	
URMET 1131	9	2	3	4		CA
URMET	10	2	11	12	7	
VEMEL	5	2	3	4	4	
VIDEX	5	1	7	2	6	
YUS PHONE	EL	T	-	R	B/PT	

(*) Para sustituir estos modelos hay que poner una resistencia de 1000 Ohms. entre 2 y 3, configuración masas separadas (ver posición jumper)

NOTA: Datos facilitados por instaladores y servicios técnicos que, en algunos casos, no se han podido comprobar; si encuentran alguna anomalía les rogamos nos lo comuniquen para actualizar el listado.